



Specificaties Noxion LED Highbay  
Ecowhite 200W 26000lm 90D - 840  
Koel Wit | IP65 - 1-10V Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |  |
|------------------|--|
| Artikelnummer    | 241838   |
| EAN              | 8719157030946  |
| Merk             | Noxion   |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Highbay Ecowhite 200W 840 90° 1-10V DIM Black |
| Garantie         | 4 jaar   |
| Levensduur (uur) | 50000  |

## Technische Informatie

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Technologie           | LED Geïntegreerd            |
| Dimbaar               | 1-10V Dimbaar               |
| Inclusief Driver      | Yes                         |
| Netspanning (Volt)    | 220-240                     |
| Gradenbundel (graden) | 90                          |
| Kleurcode             | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)   | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)    | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur            | Wit                         |
| Kleurinstelling       | Enkele kleur                |
| Powerfactor           | >0.90                       |

## Armatuur Informatie

---

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage                  | Pendel                     |
| Optische Afdekking       | PC (Polycarbonate)         |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule             |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +50                 |
| Kleur Armatuur           | Zwart                      |
| Behuizing                | Aluminium                  |
| Kleur behuizing          | Zwart                      |

## Afmetingen

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Breedte (mm)  | 340 |
| Hoogte (mm)   | 185 |
| Diameter (mm) | 340 |

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|